

Concox GT03-D 5000mA GPS Nyomkövető

Gyors beüzemelés

1,- SIM kártya beállítása, és ellenőrzése egy mobiltelefonban!

- SIM kártya vásárlásánál szempont: elegendő internet kb. 100MB/hónap.
- A SIM kártyát helyezze egy mobiltelefonba!
- A PIN-kód kérést a biztonsági beállításoknál kapcsolja ki egy mobiltelefonban!
- A SIM kártya internet működését ellenőrizze egy tetszőleges weboldal betöltésével egy mobiltelefonban!
- A telefon kikapcsolása után az újbóli bekapcsolásnál a telefon már PIN- kódot ne kérjen.

Fontos!

2,- A tracker kikapcsolt állapotában helyezze el a SIM kártyát.

- Ezután az akkumulátor csatlakoztatott állapotában a trackert a középső, ki-be kapcsolójának hosszú, kb. 8 másodperces nyomva tartásával kapcsolja be. A lámpák villogása ezt jelzi.

3,- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra.

Pl. ha a tracker akkumulátora lemerül, erre a telefonszámra küld üzenetet.

SMS parancs küldésekor üres karakter ne maradjon ki! Vesszőre, pontra, kettős keresztre ügyeljen!

- Telefonjáról küldött SMS parancs: **SOS,A,0036saját telefonszám#**
- Ha az Ön telefonszáma például 06-20-123-4567, akkor az SMS szövege:**SOS,A,0036201234567#** lenne.

4,- A Tracker pozíciójának lekérdezése.

- A tracker kék fényének lassú villogása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges műholdakat. Helyzetét ekkor telefonjáról küldött SMS paranccsal tudja lekérdezni.
- Telefonjáról küldött SMS parancs:**URL#**
- A tracker által visszaküldött SMS: egy **Google link** a földrajzi koordinátákkal.

5,- A Tracker aktiválása elmozdulás riasztására SMS küldéssel

- Telefonjáról küldött SMS parancs:**111#** (ha nem a beállított telefonszámról hívja, akkor hibaüzenetet fog kapni)
- A sikeres élesítést követően a működésjelző LED-ek egymás után villannak fel. Az élesítést követően rezgés/mozgás/elmozdulás esetén a készülék SMS üzenetet küld az értesítési telefonszámra. Egy google maps linket, vagy az utolsó elnaplózott pozíciót, vagy egy figyelmeztetést. (vibráció alarm)
- Kikapcsoláshoz pedig a telefonjáról küldött SMS parancs:**000#**

6,- A Tracker Platformjára érvényes időzóna beállítása

- Telefonjáról küldött SMS parancs:**GMT,E,8#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**

Gyárilag már beállítva?

7,- A Tracker beállított adatainak lekérdezése pl. időzóna, pl. SOS telefonszám...

- Telefonjáról küldött SMS parancs:**Param#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **a beállított értékek.....**

8,- A Tracker beállított adatainak lekérdezése pl. APN kód, pl. Szerver adatok..

- Telefonjáról küldött SMS parancs:**Gprsset#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **a beállított értékek.....**

• A Tracker funkcióinak beállítása online követéshez a fizetős platformra

1, Internet beállítása a szerverhez.

- Tegye a trackert olyan helyre, hogy biztosan „láthassa” a műholdakat. Ezt jelzi, ha a kék fénye villogásból folyamatos világításra vált.
- **2,- Web-alapú jelen idejű követés és visszamenőleges lekérdezés Interneten.**
(pl. visszamenőleges távolság, sebesség, pozíció lekérdezés, stb.)

BELÉPÉS:

- Weboldal (Platform) elérhetősége: <http://www.tracksolid.com>

Account: **XXXXXXXXXXXXXXXX** (a forgalmazó cég által megadott felhasználó névvel)

Password: **XXXXXXXXXXXXXXXX** (a forgalmazó cég által megadott felhasználó jelszóval)

Mobil telefonra letölthető applikáció: androidos telefonon a Play áruházból, Iphone telefonon az app store alkalmazással. Az alkalmazás neve: TrackSolid (Shenzhen...)



A Tracker akkumulátorának töltése.

- Egy teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése kb. 10 óra.
- Ha az akkumulátort a trackerben tölti, a feltöltött állapotot a piros led lassú villogása jelzi.

Figyelem! A ki-be kapcsoló több funkciós!



ki – be kapcsoló gomb/töltésvisszajelző piros LED

- 1,- hosszan (4-7mp) nyomva tartva bekapcsol a tracker.
- 2,- bekapcsolt állapotában hosszan (4-7mp) nyomva tartva kikapcsol a tracker.
- 3,- bekapcsolt állapotában egy rövid nyomással a pihenő helyzetben lévő led fénye újra villogni kezdenek.
- 4,- bekapcsolt állapotában kettő rövid megnyomással aktivizáljuk a rezgésérzékelés-riasztás funkciót.
- 5,- bekapcsolt állapotában újabb kettő rövid megnyomással megszüntetjük a rezgésérzékelés-riasztás funkciót.

Technikai adatok

Méret	91.5 × 57.0 × 35.0 mm
Súly	193g
üzem idő	15 nap (maximum)
Készenléti idő	16-30 nap (maximum)

Internet beállítása a szerverhez

Ennél a tracker készüléknél a gyártó felinstallálta az alábbi **Server**, és az alábbi **APN** beállításokat a GPRS internetforgalom biztosításához a gyári fizetős oldalra, ezért az **alábbi beállítás kihagyható!**

Gyárilag már beállítva?

SERVER adatok megadása (ha a gyári beállítás ettől eltér)

- Telefonról küldött SMS parancs: **Server,1,gpsdev.tracksolid.com,21100,0#**
(üres karakter ne maradjon ki! Vesszőre, pontra, kettős keresztre ügyeljen!)
- Tracker által visszaküldött SMS: **OK**

APN kód megadása az internetes kapcsolathoz

Ha a készülék valamiért nem ismerné fel a SIM kártya szolgáltatójának APN kódját, akkor az APN kód manuális megadása:

Automatikusan installálódik, ha nem ismeri fel a SIM kártyát, csak akkor be kell

Telefonról küldött SMS parancs:

- Például: a Telenor hálózatban: **APN,online#**
- Például: a Telenor hálózatban adatkártyával: **APN,net#**
- Például: a Vodafone hálózatban: **APN,internet.vodafone.net#**
- Például: a Vodafone hálózatban (feltöltős vitamax): **APN,vitamax.internet.vodafone.net#**
- Például: a Vodafone havidíjas számlás hálózatban: **APN,telematics.net#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,internet#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,wnw#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,internet.telekom#**
- Például: az Osztrák Yesss-Mobile hálózatban: **APN,web.yesss.at#**
- Például: az **Észtország EMT City Mobile** hálózatban: **APN,internet.emt.ee#**
- szlovák o2internet
- Például: az **Things Mobile Mobile** hálózatban: **APN,TM#**
-

Személykövetéshez (lassú elmozdulás) ajánlatos SMS-ben elküldeni a következő kódot, mely a készüléket érzékenyvé, és aktívvá teszi egy lassú mozgás esetén is maximum a beállított 300 percre (max. 5 óra). Lehet rövidebb időre is, ilyenkor a 300 helyett kevesebb percszámot kell beírni.

SMS szövege: **GPSON,300#**

Honlapunk elérhetősége: <http://holvagyunk.hu>

Webáruházunk elérhetősége: <http://utravallo.shop/>